



Il controllo alimentato dalla rete in modo stand-by, visualizza il led del tasto I/O acceso e il display indica l'ora e la data.

### **Funzioni dei tasti.**

Per attivare la radio premere il tasto "I/O", il display s'illumina, premendo i tasti ▲▼ T, sintonizzare una stazione radio.

Con i tasti ▲▼ V si regola il volume.

Selezionando il tasto ▲▼ M si entra nella funzione di memorizzazione. Alla premuta del tasto "M+" si seleziona una delle dieci stazioni memorizzate.

### **Memorizzare una stazione radio.**

Il controllo permette di memorizzare fino a 10 stazioni radio.

Per memorizzare una stazione radio sintonizzare la stazione radio prescelta agendo con i tasti ▲▼ T, premere il tasto "M" ed entro 3 secondi selezionare con il tasto "M+" il numero prescelto.

### **Selezionare una stazione memorizzata.**

Per selezionare una stazione radio premere il tasto "M+", fino ad arrivare al numero prescelto.

### **Impostazione ora e data.**

Con il controllo in stand-by, tenere premuto il tasto "I/O" per 5 secondi per entrare in modo set up.

I primi caratteri lampeggianti indicano che il controllo è pronto per essere programmato.

Premendo uno dei tasti ▲▼ V impostare l'ora, attendere 5 secondi fino al lampeggio dei secondi due caratteri, variare i minuti e continuare così anche per la data. Al termine il controllo esce automaticamente salvando i dati appena variati.